

## Zubehör für Kabeleinführung DIN 89 280

Bestehend aus: Erdungseinsatz, Dichtring und Druckring (Scheibe)



### Einsatz komplett Ausrüstungsart Z

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kabel- einführung	für Kabel außen in mm	Dichtring innen in mm	Scheibe innen in mm	Erdungs- einsatz
06116-07	Einsatz Z 7	M 16	5,5 - 7,5	7	8	A 0
06118-08	Einsatz Z 8	M 18	7,0 - 8,5	8	9	A 1
06118-10	Einsatz Z 10	M 18	8,5 - 10,5	10	11	A 2
06124-08	Einsatz Z 8a	M 24	7,0 - 8,5	8	9	A 3
06124-10	Einsatz Z 10a	M 24	8,5 - 10,5	10	11	A 4
06124-12	Einsatz Z 12	M 24	10,5 - 12,0	12	13	A 5
06124-14	Einsatz Z 14	M 24	12,5 - 14,5	14	15	A 6
06124-16	Einsatz Z 16	M 24	14,5 - 16,5	16	17	A 7
06124-17	Einsatz Z 17	M 24	16,5 - 17,5	17	18	A 8
06130-15	Einsatz Z 15	M 30	14,5 - 15,5	15	19	A 9
06130-18	Einsatz Z 18	M 30	16,5 - 18,5	18	19	A 9
06130-20	Einsatz Z 20	M 30	18,5 - 20,5	20	21	A 10
06136-18	Einsatz Z 18a	M 36	16,5 - 18,5	18	23	A 11
06136-20	Einsatz Z 20a	M 36	18,5 - 20,5	20	23	A 11
06136-22	Einsatz Z 22	M 36	20,5 - 22,5	22	23	A 11
06136-24	Einsatz Z 24	M 36	22,5 - 24,5	24	25	A 12
06136-26	Einsatz Z 26	M 36	24,5 - 26,5	26	27	A 13
06145-28	Einsatz Z 28	M 45	26,5 - 28,5	28	29	A 14
06145-30	Einsatz Z 30	M 45	28,5 - 30,5	30	31	A 15
06145-32	Einsatz Z 32	M 45	30,5 - 32,5	32	33	A 15
06156-28	Einsatz Z 28a	M 56	26,5 - 28,5	28	36	A 16
06156-30	Einsatz Z 30a	M 56	28,5 - 30,5	30	36	A 16
06156-32	Einsatz Z 32a	M 56	30,5 - 32,5	32	36	A 16
06156-35	Einsatz Z 35	M 56	33,5 - 35,5	35	36	A 16
06156-38	Einsatz Z 38	M 56	35,5 - 38,5	38	39	A 17
06156-41	Einsatz Z 41	M 56	38,5 - 41,5	41	42	A 17
06172-38	Einsatz Z 38a	M 72	35,5 - 38,5	38	45	A 17
06172-41	Einsatz Z 41a	M 72	38,5 - 41,5	41	45	A 18
06172-44	Einsatz Z 44	M 72	41,5 - 44,5	44	45	A 18
06172-48	Einsatz Z 48	M 72	44,5 - 48,5	48	49	A 19
06172-52	Einsatz Z 52	M 72	48,5 - 52,5	52	53	A 19
06172-56	Einsatz Z 56	M 72	52,5 - 56,5	56	57	A 19